

Manuál

Jackery Explorer 500

Uživatelské informace

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce. Při používání powerbanky dodržujte instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly bezpečnosti práce.

Upozornění

- Powerbanku používejte v dostatečné vzdálenosti od těkavých plynů a hořlavých látek.
- Vyvarujte powerbanku nadměrného přetížení, silných otřesům a pádů.
- Powerbanku nepokládejte vzhůru nohama.
- Nepoužívejte powerbanku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, v mokru nebo horku.
- Powerbanku používejte při teplotě 0 °C až +40 °C. Pokud je provozní teplota mimo toto rozpětí, powerbanka nemusí pracovat správně.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost powerbanky od dětí.
- Pokud unikne z powerbanky tekutina a zasáhne oči, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud powerbanka během nabíjení změní barvu nebo je příliš horká, okamžitě jí vypněte a vypojte. Hrozí nebezpečí úniku chemikálií, kouře či výbuchu.
- Pokud je powerbanka v provozu, nepokládejte ji na nic hořlavého.

Obsah balení

- Jackery Explorer 500DE,
- 2x AC kabel
- manuál.

Popis produktu

Kapacita v mAh	144000 mAh
Kapacita v Wh	518,4 Wh
Hmotnost	5,52 kg
Rozměry	301 x 242 x 193 mm
Vstup	8 mm 25,2 V / 3,5 A
Výstup DC	12 V / 7 A
Výstup AC	230 V, 50 Hz, 500 W
Výstup USB	3x USB 5V / 2,4 A
Baterie	Lithium-ion
Garantovaný počet cyklů	>500
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Certifikace	FCC, RoHS, UN38.3, Reach
Záruka	2 roky

LCD Displej

Pro kontrolu stavu baterie a zapnutí či vypnutí nabíjení zmáčkněte tlačítko Display.

Využití

USB výstup

- Mobilní telefon (12 W) - okolo 50 nabití
- GoPro - okolo 92 nabití

AC výstup

- Notebook - okolo 7 nabití
- Dron - okolo 8 nabití
- 32" TV (60 W) - okolo 7 hodin

DC výstup

- Přenosná lednice (40 W) - okolo 39 hodin
- LED svítidla (5 W) - okolo 90 hodin
- Dron - okolo 9 nabití

LED světlo

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí světla.
- Pro zapnutí SOS funkce tlačítko podržte na 2-3 vteřiny.
- Znovu stiskněte pro vypnutí světla.

Nabíjení

Pokud je powerbanka nabitá na méně než 20 %, připojte ji ke zdroji.

- nabíjení ze zásuvky - 7,5 hodin,
- nabíjení v autě
- nabíjení pomocí solárního panelu - záleží na počasí

Záruční servis

Zodpovědný servis za tuto powerbanku je ILICO.io.

Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na info@ilico.io.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky,
- Datum, kdy byla závada objevena,
- Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly),
- Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat,

Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době,
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou,
- Poškození či závady způsobené vodou,
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
- Závady způsobené přírodní katastrofou,
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní,
- Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou.

Podmínky záručního servisu

- Reklamáce je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamáce závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamáce vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiné powerbanky.

Distribuce:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974